RCL-IZI d.o.o. Alešovčeva 50 Ljubljana 1000 Slovenija



Postopek nadgradnje Shopsy Office – zaledna pisarna

1. V vseh davčnih blagajnah kliknite sinhronizacija in zaprete blagajno



2. Prijavite se v www.moj.shopsy.si s svojim uporabniškim imenom in geslom



RCL-IZI d.o.o. Alešovčeva 50 Ljubljana 1000 Slovenija



- 3. Kliknite na moj račun
- 4. Izberite jeziček Programi in nadgradnje
- 5. Strinjajte se s pogoji tako, da premaknete jeziček v levo na DA
- 6. Kliknite modro pasico: POSODOBI VERZIJO SHOPSY V CENTRALNEM DELU

| Izdelki in storitve Kupci | 3. Kliknemo na Moj Račun Poročila Nastavitve | Moj račun Sprememba gesla Podpora | |
|---|--|--|------------------|
| Osnovni podatki Trenutno veljavni Programi in nadgradnje Programi in nadgradnje | Paket Statutev računa in storitev Pogodb 4. Kliknemo na programi in nadgradnje | e in dokumenti | ← Naza |
| Posodobitev verzije Na razpolago je nova verzija aplikacije Shop vsakega od odjemalcev (lokalno poslovods 5. Premaknemo dokument, ki še ni pr na DAPo posodobitvi centralnega sistema odjemalcev okrnjeno oziroma ne bo i podatkov, ki so kot neprenešeni ostal | osy. Posodobitev lahko izvedete na način, da najprej posodob tvo, blagajne). Posodobitev terja zadostitev naslednjim pogoj morajo biti vsi odjemalci uspešno sinhronizirani s centralnim enešen v centralo. je nujno potrebno izvesti tudi posodobitev vseh odjemalcev, s možno izvesti sinhronizacije odjemalca s centralnim delom, k li na odjemalcu v času posodabljanja verzije. | ite centralni del, nato pa posodobite em: delom in na odjemalcu ne sme saj bo v nasprotnem primeru delova sar pa pomeni, da lahko pride do izg | še nje ube |
| | | | |

- POZOR! Ko vas aplikacija odjavi se ponovno prijavite s svojimi podatki, da dokončate nadgradnjo
- OPOZORILO: Posodobitev lahko traja več minut, prosimo počakajte da se posodobitev zaključi, preden zaprete brskalnik

Postopek nadgradnje Shopsy davčna blagajna

- 1. Ko nadgradite zaledno pisarno zaženete Shopsy davčno blagajno
- 2. Kliknete na obvestilo, da obstaja nova posodobitev, kliknete posodobi
- 3. Po uspešni posodobitvi ponovno kliknite / izberete sinhronizacija